PLANO A
LIGHT E DESIGN

PLA-X07

Configuração de Valores

Quando os Leds e o desembaçador estiverem desligados pressione e segure K2 por 3 segundos para entrar no modo configuração. Neste momento o "SET" K1 piscará, então pressione K1.
Na tela o valor "24Hr" piscará indicando o **formato da hora**, podendo alterar para "12Hr" ao pressionar K2.
Pressione K1 novamente para definir a **hora e os minutos**, pressionando K2 para ajustar os valores.
Após isso, pressione K1 para inserir os valores de **data**, K2 novamente ajusta os valores, e K1 confirma de acordo com a ordem, ano-mês-dia.
Finalizando a data, pressione K1 para entar no mode de ajuste da **unidade de medida de temperatura**, que pode ser em "C" (Celsius) ou "F" (Fahrenheit).

Modo Noturno

O sistema entrará em modo noturno e reduzira o brilho do display, para evitar ofuscamento excessivo à noite.
Entre os horários das 06:00 às 22:00 o brilho é definido em 100%, entre 22:00 às 6:00 é reduzido para 10%, caso haja um operação no modo noturno ele aumentará o brilho para 100% durante 10 segundos.
Para entrar em modo de supensão pressione K2 por 5 segundo, então o display desligará, para ligar novamente pressione qualquer tecla novamente.

Especificações

Código	PLA-X07
Acionamento	Touch Liga/Desliga/Dimmer
Tensão	12/24 V
Potência	60 W
Certificações	CE, ROHS, IP44
Dimensão Sensor	115 x 46 x 12 mm



Toque simples para Liga/Desliga



Pressione para Dimerizar

